

## APT-MB-DIST VIDEO DAGITICI BUAT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### ÖZELLİKLER :

- 5 ayarlanabilir izole video çıkışı destekler. Her çıkış kazancı ayrı ayrı ayarlanabilir.

İsim	MB-AMP 4+1
Voltaj	+18V DC
Akım	0,7A (max), 0,2A (bekleme)
Frekans	240Mhz -40dBc
Çalışma Sıcaklığı	-5C°, +55C°
Nem	%90 yoğunlaşmamış



### BAĞLANTI VE KULLANIMI:

- 1- Cihaz besleme konnektörüne ve +/- polariteye dikkat edilerek 18VDC adaptöre bağlanır.
- 2- Diğer uçtan gelen (yani monitör, kapı paneli vb.) CAT6 (AWG23) kablolarının çıkış soketleri cihazlara veya bağlantılara yerleştirilir.
- 3- Mavi LED yanıyor, çalışıyor demektir.
- 4- Her çıkış seviyesi kazancı, 1 ile 5 arasındaki deliklere düz tornavida ile ayarlanabilir.

### UYARI:

- 1- Kurulum alanı ısı, nem ve sıvıdan uzak tutulmalıdır.
- 2- Bağlantı noktalarından geçen akım düzeyi belirtilen miktarı aşarsa, aygıt bozulabilir.
- 3- Cihazın + 18VDC besleme uçları doğru bağlanmış olmalıdır.