

SWITCH24-POE KULLANIM KLAVUZU

AÇIKLAMA

- 24 adede kadar pasif Power over Ethernet (PoE) aygıtını besler ve bunları bağlar.

ÖZELLİKLER

MODEL İSMİ	SWITCH24-POE (24 PORT POE SWITCH)
ÇALIŞMA GERİLİMİ	+18V DC nominal ($\pm 6VDC$)
BESLEME AKIMI	0,7A (max), 0,2A (standby)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-5C°, +55C°
NEM	%90 (yoğunlaşmamış)

BAĞLANTI VE KULLANIMI

- 1- Cihazın besleme klemensine, + ve – polariteye dikkat ederek 18VDC adaptör bağlanır. Besleme bağlandığında cihaz üstündeki kırmızı besleme LEDi yanar.
- 2- Pasif Power Over Ethernet özellikli cihazlardan (monitor, kapı paneli vs) gelen CAT6 (AWG23) kablounun ucundaki RJ45 soketleri cihaza teker teker takılır
- 3- Cihazın üstünde, kablounun bağlandığı porta karşılık gelen LED yanarsa bağlantıda sorun yok demektir
- 4- Bir çok switchin kullanıldığı projelerde, 6 adetten fazla SWITCH8-POE in arka arkaya bağlanması tavsiye edilmez



UYARILAR

- 1- Cihazın monte edildiği yer sıcaklıktan, nemden, sıvılardan uzak olmalıdır.
- 2- Cihazın portlarından belirtilen değerlerden daha yüksek akım çekilmesi cihazın bozulmasına sebep olabilir.
- 3- Cihazın +18VDC'nin besleme uçları doğru bağlanmalıdır.