



# AD-100 AKILLI ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ KURULUM, KULLANMA KILAVUZU



## Gösterge Ledleri

	Mavi Led	Kırmızı Led
Herhangi bir hata durumu (Kirlilik veya besleme hatası)	4s periyotla yanıp söner	X
Cihaz normal çalışma durumunda (panel üzerinden kapatılabilir)	20s periyotla yanıp söner	X
Alarm durumunda	X	Sürekli yanar

## Terminaler

1 Numara	EKSİ(-) besleme girişi,EKSİ (-) besleme çıkışı
2 Numara	Paralel ihbar lambasının EKSİ(-) girişi
3 Numara	Paralel ihbar lambasının ARTI(+) girişi
4 Numara	ARTI(+) besleme girişi ARTI (+) besleme çıkış
5 Numara	Toprak bağlantısı

**Uyarı:** Ürün sadece Multitek AP-10, AP-20 ve AP-40 Akıllı Adresli Yangın Alarm panelleri ile çalışmaktadır.

## Montaj ve Bağlantı

1. Dedektörün kafa kısmını, taban kısmından şekilde görüldüğü gibi saatin tersi istikametinde tabandaki kısa çizgiye kadar çevirerek (1) yukarı doğru çekip (2) alınız.
2. Taban kısmını gösterilen 2 montaj yerini kullanarak monte ediniz.



