

**PS19T-SWITCH 8+2 KULLANMA KILAVUZU****a. TANIM**

- Ethernet üzerinden enerji ile (Power over Ethernet – PoE) 8 adede kadar cihaza enerji verir ve cihazları birbirlerine bağlayan switch cihazıdır.
- 2 Uplink port bir önceki veya bir sonraki switch'e bağlamak için kullanılır.

**b. ÖZELLİKLER**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Adı               | PS19-SWITCH8+2       |
| Güç               | <=120W (18V 6.7A)    |
| Akım              | 0,5A (max)           |
| Çalışma Sıcaklığı | -10C°, +55C°         |
| Nem               | %90 yoğunlaşmamış    |
| PoE Port          | 8x10/100Mbps         |
| Uplink Port       | 2x10/100Mbps         |
| Çıkış Gücü        | 15.4W/30W            |
| Power Pin         | 4/5+ 7/8-            |
| PoE Tipi          | Son açık             |
| Mesafe            | 100m                 |
| Network Standardı | IEEE802.3AFAT        |
| Kapasite          | 10Gbps               |
| İletme Hızı       | 100Mbps:14880pps     |
| Ağırlık           | 0.7kg                |
| Boyut             | 200mm x 140mm x 44mm |

**c. BAĞLANTI VE KULLANIM**

- Cihaz topraklanmış 220 VAC prize takılır.
- PoE'nin takılı olduğu cihazdan (monitor, kapı paneli vb.) çıkan CAT6 (AWG23) kablunun RJ45 soket takılı ucu PS19-SWITCH8+2 cihazının portuna takılır.
- Port çalıştığında, portun LED ışığı yanar.
- Projede fazla sayıda switch var ise, 8 adetten fazla PS19-SWITCH8+2'nin ardışık olarak bağlanmaması önerilir.

**d. DİKKAT**

- Montaj alanı ısı, nem ve sıvıdan uzak tutulmalıdır.
- Belirtilenden fazla akım geçirildiği takdirde, cihaz bozulabilir.



AEEE yönetmeliğine uygundur.





## PS19T POE SWITCH 8+2 MOUNTING TEMPLATE

